

# MVA888

## Használati utasítás az akkumulátortöltő helyes használatához

### A termék tulajdonságai:

- a töltendő akkumulátor kapacitásának automatikus meghatározása a töltőáram mértékének (erősségének - Amper) helyes beállítása érdekében

- LED-es kijelzés
- Rövidzárlat elleni védelem
- nem alkalmas tartós töltésre, mivel kb. 48 órás töltés után (vagy ha az akkumulátort hamarabb feltöltötte) kikapcsol és újból el kell indítani, kihúzva a hálózati csatlakozóból és visszadugva

### További paraméterek:

- Bemeneti feszültség: 110~240V AC, 50/60 Hz
- Kimenő töltőáram erőssége: 0,2 – 1 Amper
- Használható 2V / 6V / 12V feszültséggel rendelkező ólom-savas és gondozásmentes akkumulátorok töltéséhez
- A LED-ek jelzései:  
**PIROS**>Töltés                    **ZÖLD**>Az akku teljesen feltöltve                    **VILLOG**>Polaritás felcserélve
- Méretek: hosszúság 103 mm, szélesség 62 mm, magasság 31 mm
- Súly: 172g

### A töltő használata:

1. A töltő használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót !!!
2. Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózathoz
3. Csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz, ügyeljen a helyes polarításra (**pozitív pólus, „+”, piros; negatív pólus, „-”, fekete**) !!!

A színes LED villogása azt jelzi, hogy a polarítás fel van cserélve. Kapcsolja le a töltő csatlakozóit az akkumulátorról, majd a töltőt a hálózatról. Amint a LED kialszik csatlakoztassa újra az akkutöltőt a hálózathoz, majd az akkumulátorhoz, ügyelve a helyes polarításra (cserélje fel a csipeszeket a sarukon).

Ha ezek után a LED pirosan világít, az akkumulátor töltése megkezdődött.

Ha a LED zölden világít, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

A töltés befejeztével csatlakoztassa le az akkutöltőt az elektromos hálózatról (110~240VAC 50/60Hz), majd a töltő csipeszeit az akkumulátor pólusairól.

### Figyelmeztetés:

- Az akkutöltőt szétszerelni tilos!!!
- Mindig ügyeljen a helyes polarításra.
- A töltőt CSAK ólom-savas rendszerű, újratölthető akkuk töltésére használja.
- Védje a töltőt a portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól, esőtől. Akkumulátor töltése során biztosítani kell a helység megfelelő szellőzését.
- A termék beltéri használatra van kialakítva!